

1024Wh ポータブル電源UPS無停電電源装置

ちく はつ ツー

蓄電くん2

1.2時間でフル充電
充放電回数約4000回

10年以上の耐用年数、安定した電池構造

PSE
認証済

高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。
1024Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。

L-CHIKU2



本体重量
約12Kg

※画像は全てイメージです。実物とは異なる場合があります。




選べる充電方法

- 家庭用電源 AC充電
充電時間:約1.2時間
- 200W ソーラーパネル
充電時間:約8~11時間
- 12V/24V車充電 12V車充電時間:約13~14時間
24V車充電時間:約6.5~7時間
※別途ケーブルが必要となります。

- 双方向インバータ
1000W超急速充電
- MPPT制御*
ソーラーパネル
高効率充電
- LCDディスプレイ
インテリジェントIC
電源管理
- 1024Wh
大容量
- 1AC出力1200W
(ピーク時2400W)
8個の出力ポート
- PD100W/PD20W
クイック充電出力
- 50Hz/60Hz
純正弦波
パススルー機能
- PSE
認証済
- LED
ランプ


※MPPT制御:太陽光発電する時に出力を最大化できる最適な電力の値を自動で求めることができる制御。

UPS無停電電源装置搭載 0.01秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適!



出力端子は必要にして 十分な5種8個を搭載!

定格出力最大1200W・瞬間最大2400W。高出力だけでなく、「蓄発くん2」は出力端子を8個搭載、様々な出力様式があります。



「蓄発くん2」の用途は無限大、 様々な利用目的に応えます。

 スマートフォン (29W) 約45回 充電可能	 タブレット (20W) 約17回 充電可能	 TV(32inch) (50W) 約13時間 使用可能	 扇風機 (30W) 約20時間 使用可能	 小型冷蔵庫 (65W) 約11時間 使用可能
 ドライヤー (120W) 約40分間 使用可能	 電気ケトル (1200W) 約40分間 使用可能	 炊飯器 (1000W) 約1時間 使用可能	 電子レンジ (500W) 約1.7時間 充電可能	 冷蔵庫 (300W) 約2.8時間 使用可能

ソーラーパネル(別売り)で
充電することもできます。



「蓄発くん2」は普段使いにも大活躍!!

災害時やアウトドアでのキャンプ、車中泊等で「蓄発くん2」での活躍はあたりまえ、それ以外の日常生活でも様々な使い方ができます。

例えは **ブレーカーが心配な時に** 「エアコンを付けたまま
Auxiliary power supply ライヤーを使うとブレー
カーが気になって…」こんな時でもご家庭のコンセントとは別に「蓄発くん」
で給電すれば、一時的に電力の使用量が多くなる時のブレーカーが落ちる
心配から解放されます。契約アンペアを変更する必要もありません。基本料
金はそのまま経済的です。

例えは **キッチンで** 「話題の調理家電を買ってみたいけれど、コンセ
In the kitchen トが足りない!」タコ足配線は危険だし…。「蓄発
くん」があればコンセントの増設が可能に、更に置く場所を選ばず電源(コン
セント)との距離も気になりません。

例えは **屋外での作業に** DIYやガーデニングなど、屋外で電源か
Working outdoors ら距離のある場所で作業をする際の電
源確保に役立ちます。屋外用のコードリールはそれなりの費用を要しますし、
「蓄発くん」を使えば長いコードの取り回しに気を使う必要もありません。

例えは **その他** 大型連休や年末年始、またはホームパーティーなど普
Other 段より大人数で過ごす時は家電製品も集中しがちで
す。「蓄発くん」を使えば、いくつもの延長コードは必要ありません。普段とは
異なる調理家電や照明、扇風機や電気暖房器具、空気清浄機や加湿器
など、ほとんどの家電製品が使用可能です。

製品仕様

バッテリー パック	タイプ	リン酸鉄リチウム電池	出力 ポート	USB-C	100W×1
	容量	1024Wh		カーソケット	20W×1
入力ポート (充電方式)	AC	最大1000W	その他	LED	1W
	MPPT	最大200W(最大11.5V~55V 8A以下)		インバーター	純正弦波
出力 ポート	AC	定格出力1200W		UPS	対応(切り替え時間0.01秒)
		純正弦波		動作温度	-10℃~40℃
		50/60Hz(変更可能)		リサイクル充電	>4000回
		過負荷保護および短絡保護		重量	約12kg
	USB-A	QC3.0×2(最大18W)		サイズ	329mm×205mm×273mm

本製品のリサイクルについては株式会社レッツ・コーポレーション(052)201-6230までお問い合わせください。

 株式会社 レッツ コーポレーション ■公式サイト https://lets-co.jp ■E-mail: info@lets-co.co.jp	■お問い合わせは
■本社1号館 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目6-10(レッツ丸の内本社1号館ビル) ※ショールームにつき、ご連絡等は本社2号館までお願い致します。	
■本社2号館 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20-1(レッツ丸の内本社2号館ビル) TEL:(052)201-6230(代) FAX:(052)201-5050	
■東京営業所 〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3(銀座竹葉亭ビル6F) TEL:(03)3546-0889(代) FAX:(03)3546-0941	
■大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9 新大阪ハイロードビル5F TEL:(06)6151-5749	
■レッツ西東京ビル・レッツ東京寮「翔富士荘」 ■レッツ八事R&Dセンター ■神奈川営業所 ■土岐工場・多治見サイト工場 ■レッツ本山研修センター ■レッツ長野営業所・レッツ長野諏訪工場	

●記載されている仕様は予告なく変更することがあります。 ●一切の無断転載・複製を禁じます。